HOMELIGHT

Erik Dahlbergsgatan 41-43 115 34 Stockholm Tel 08-660 52 40
info@homelight.se www.homelight.se

Produktspecifikation

Dimmerinsats S3000 Standard

Artnr: 245000

Dimmerinsatsen ska kompletteras med centrumplatta med vred och ram i valfri färg.

Dimmer i serie 3000 avsedd för dimra glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV LED eller kompakta lysrör. Automatisk inställning av dimningsprincip enligt belastning (fram- eller bakkant). Mjukstart som sparar ljuskällorna vid påslag, inställbar tändljusstyrka och minimum ljusnivå. Standarddimmern saknar trappströmställare och kan inte styras från extern tryckknapp eller bi-apparat. Elektroniskt kortslutningsskydd och skydd för övertemperatur. Drift med och utan nolla.

Infällnadsdjup (mm):	24
Montagesätt:	Infälld
Effekt (W):	3-210
Spänning in (V):	230